



## Kurzanleitung WS LiteCom Pro III GB

Beim Drücken der **Mode-Taste** (weißer Knopf, blinkt bei Betrieb) kommen Sie in die einzelnen Bereiche, um folgende Einstellungen zu verändern:

**Kanal, Funklautstärke, Umgebungslautstärke, Bluetooth Funklautstärke, BT Synchronisation, Batteriestatus, Sprache, Unterkanal, Ausgangsleistung, Reset**

Zum Verändern der Einstellungen „**Plus**“ (+) oder „**Minus**“ (-) Taste drücken.

**Kanal:** > **Kanalwahl 1 – 32 (70 je nach Programmierung)**  
*Channel* Wählen Sie einen beliebigen Kanal. Alle Geräte, die miteinander kommunizieren sollen, müssen den gleichen Kanal eingestellt haben. Mehrere Funkgruppen können gebildet werden (jede auf einem anderen Kanal).

**Funklautstärke:** > **Lautstärkeregelung des Funkempfangs**  
*Radio Volume* 1 = leise  
5 = laut

**Umgebungslautstärke:** > **regelt die Lautstärke der beiden Außenmikrofone**  
*Surround Volume* 1 = leise  
5 = laut  
Push To Listen = Umgebungslautstärke auf 0,  
bei Bedarf zweimal schnell auf Ein/Aus Taste drücken.

**BT Funklautstärke:** > **Lautstärke Bluetooth**  
*BT Radio Volume* 1 = leise  
5 = laut

**BT Synchronisation:** > **Bluetooth Pairing**  
*BT Pairing* + zweimal schnell drücken, dann startet das pairing (BT Synchronisation ein / BT pairing on)  
- zweimal schnell drücken, BT pairing wird beendet (BT Synchronisation aus / BT pairing off)  
Das zweite gepairte Gerät ist das Hauptgerät mit voller Funktion über das Headset.

**Batteriestatus:** > **Ladestand des Akkus:** Hoch, mittel, niedrig  
*Battery Status*

**Sprache:** > **Wahl der Menüsprache:** Deutsch, englisch, französisch  
*Language* Spanisch, polnisch und russisch ist programmierbar.

**Unterkanal:** > **Wahl der Unterkanäle:** nur für analoge Kanäle.  
*Subchannel*

**Ausgangsleistung:** > **Sendeleistung**  
*Output Power* Hoch, Mittel, Niedrig = 200mW, 20mW, 10 mW

Die Vox kann durch zweimaliges schnelles drücken auf den PTT Knopf ein- und ausgeschaltet werden. Die Empfindlichkeit ist nicht einstellbar.

**Achtung:** Die Gehörschutzkapseln nach Gebrauch mit der Innenseite nach außen am Helm belassen, damit eventuelle Feuchtigkeit entweichen kann. Über Nacht an einem trockenen und warmen Ort lagern. Bei viel Feuchtigkeit zusätzlich die schwarzen Dichtungsringe abziehen und Schaumstoff herausnehmen.

**Bitte beachten:** Dieser Gehörschutz ist in erster Linie ein Funkgerät, bitte entsprechend behandeln!!