

# Gigaset SX353 isdn - Technische Daten

<b>Hauptleistungsmerkmale</b>	
<b>Display</b>	Grafisch: 4-zeilig
<b>Beleuchtetes Display</b>	Ja
<b>Menügesteuerte Benutzerführung</b>	Per Menu
<b>Anrufanzeige mit LED</b>	Per MWI Taste
<b>Anzeige Datum und Uhrzeit</b>	Ja
<b>Anzeige Gesprächsdauer</b>	Ja
<b>Spezialfunktionen</b>	
<b>Freisprechen</b>	Ja
<b>Baby-Alarm</b>	Ja
<b>Termin Erinnerung</b>	Ja
<b>Lauthören an der Basis</b>	Ja
<b>Mehrsprachiges Menü</b>	17 Sprachen
<b>Repeaterunterstützung</b>	Ja
<b>Telefonbuch-Transfer</b>	
<b>Wahlfunktionen</b>	
<b>Sprachwahl</b>	Abhängig vom Mobilteil
<b>Wahlwiederholung</b>	Ja
<b>Telefonbuch</b>	100 Einträge
<b>Blockwahl</b>	Ja
<b>Automatische Wahlwiederholung</b>	Ja
<b>Netzanbietervorwahl</b>	Manuell
<b>Anruferliste / Anruferliste mit Zeitstempel</b>	Bis zu 40 Einträge
<b>ISDN Leistungsmerkmale</b>	
<b>ISDN Anschluss</b>	Mehrgeräteanschluss (S0 / DSS1)
<b>Administration der Telefonnummern</b>	Bis zu 10
<b>Uhrzeit-Synchronisation über ISDN</b>	10 MSN
<b>Wahlfunktionen</b>	*/# Wahl mit Tastatur, DTMF beim Anruf
<b>Anruffunktionen</b>	Halten, Rückfrage, Makeln, Parken, Annehmen/Abweisen, Weiterleiten, Umleiten
<b>Private Telefonanlage</b>	Ja
<b>CLIP Funktion</b>	Ja
<b>Anklopfen</b>	Ja
<b>CCBSR/CCNRS (call completion on busy subscriber/no reply)</b>	Ja
<b>ECT (exclusive call transfer)</b>	Ja
<b>Fangen böswilliger Anrufer</b>	Ja
<b>Gebührenanzeige</b>	Ja
<b>TP (terminal portability)</b>	Ja

<b>SMS Funktionalität</b>	
<b>SMS Versand</b>	Ja
<b>Personalisierbare SMS Box</b>	Abhängig vom Mobilteil
<b>Versand von Emails</b>	Abhängig vom Mobilteil
<b>Liste mit Emoticons</b>	Abhängig vom Mobilteil
<b>Texteingabe-Hilfe</b>	Abhängig vom Mobilteil
<b>Download</b>	EMS Support für S1 und SL1
<b>Anrufbeantworter Leistungsmerkmale</b>	
<b>Aufnahmezeit</b>	Bis zu 25 min
<b>Vordefinierte Ansagen</b>	Ja
<b>Zeitgesteuerter Wechsel zwischen Ansage / Aufnahme</b>	Ja
<b>Zeitstempel</b>	Ja
<b>Steuerung des Anrufbeantworters</b>	Über Basis oder Mobilteil
<b>Fernabfrage</b>	Ja (PIN-geschützt)
<b>Schutz vor Stromausfall</b>	Ja, unbegrenzt
<b>PIN-geschützte Mailboxen</b>	Bis zu 3
<b>Zeitsteuerung des Anrufbeantworters</b>	Ja
<b>Ansagen</b>	2 individuelle Ansagen, 1 Hinweistext
<b>Taste für direkten Zugriff auf Anrufbeantworter</b>	Ja
<b>PC Leistungsmerkmale</b>	
<b>Treiber für schnurlosen Internet Zugang</b>	Ja
<b>Internet Zugang</b>	Ja
<b>Konfiguration der Basisstation</b>	Ja
<b>Anruferliste (verpasst/angenommen)</b>	Ja
<b>Kanalbündelung 128kBit über USB</b>	Ja
<b>Firmware Update (über USB)</b>	Ja
<b>CAPI 2.0 und TAPI 2.1</b>	Ja
<b>Wahlhilfe mit TAPI (Wahl mit PC)</b>	Ja
<b>Analoge Schnittstellen</b>	
<b>Anzahl analoge Schnittstellen</b>	1
<b>DTMF Wahl</b>	Ja
<b>CLIP</b>	Ja
<b>Anschluss für Türsprechstelle</b>	Ja
<b>Bluetooth Leistungsmerkmale</b>	
<b>Ankommendes Handygespräch ins DECT System</b>	Ja
<b>Abgehendes Handygespräch über DECT System</b>	Ja
<b>Anschluss für Kopfhörer</b>	Ja
<b>Internet-Zugang für Notebook/PC</b>	Ja
<b>Bluetooth Reichweite</b>	max. 10 m (im Haus weniger)

### **Leistungsmerkmale weiterer Mobilteile**

<b>Gleichzeitige Gespräche</b>	Ja
<b>Weitergabe externer Anrufe zu anderem Mobilteil</b>	Ja
<b>Technische Spezifikationen</b>	
<b>DECT/GAP</b>	Ja
<b>Mobilteil Erweiterungen</b>	Bis zu 8 Mobilteile oder Datenboxen
<b>Gewicht Basisstation</b>	Ca. 706g
<b>Reichweite in Räumen</b>	Bis zu 50 m
<b>Reichweite im Freien</b>	Bis zu 300 m
<b>Abmessungen Basis (L x B x T) in mm</b>	245 x 82 x 210
<b>Verfügbare Farben</b>	schwarz
<b>Verfügbares Zubehör</b>	Mobilteile, Repeater, USB Adapter

### **C+HC Computer + Headset Company GmbH**

#### **-Die Headset Spezialisten-**

Obenhauptstraße 13

22335 Hamburg

Tel: 040 - 500 580 - 20

Fax: 040 - 500 580 - 30

E-Mail: [info@comhead.de](mailto:info@comhead.de)

[www.comhead.de](http://www.comhead.de)