

Fitness/Aerobic Headset-Mikrofon SET

Multi-Frequenz-Taschensender

mit UHF-PLL-Technik

Geeignet für die Kombination mit Kopf- oder Ohrbügel-Mikrofon mit 3-Pol-Mini-XLR-Anschluss

193 einstellbare UHF-Frequenzen (790-814MHz)

Empfindlichkeit einstellbar

LCD-Anzeige für Frequenz und Batteriezustand

Sendeleistung 10mW (EIRP)

Sperrmodus einstellbar

Stromversorgung über 2x1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)

Lieferung im Kunststoffkoffer

Anmelde- und gebührenfrei in der EU

Technische Daten zum Taschensender:

Trägerfrequenz - 790-814MHz

Audio-Frequenzbereich - 40-18000Hz

Frequenzstabilität $\pm 0,005\%$

Betriebsdauer > 30h

Abmessungen - 78x190x34mm

Gewicht - 160g



Das Headset

Mit hochwertiger Back-Elektretkapsel. Sehr linearer Frequenzgang und besonders unempfindlich gegen Fremdschall durch Supernieren-Charakteristik mit hoher Rückwärtsdämpfung.

Technische Daten:

System - Back-Elektret Superniere

Frequenzbereich - 20-20000Hz

Impedanz - 3k Ω

Empfindlichkeit - 7mV/Pa/1kHz

Max. Schalldruck - 120dB

Stromversorgung - 1,3-20V

Zul. Einsatztemperatur - 0-40 °C

Gewicht - 75g

Anschluss - 4-Pol-Mini-XLR



Multi-Frequenz-Empfängereinheit

193 einstellbare UHF-Frequenzen (790-814MHz)
True-Diversity-System mit abnehmbaren Antennen (BNC-Anschluss)
Automatischer Sendersuchlauf
Pilot-Ton-Squelch, Noise-Mute
Sperrmodus einstellbar
LCD-Anzeige für Frequenz, Antenne A/B, HF-Sende-Level, NF-Audio-Level,
Batteriezustand des Senders
XLR- und 6,3-mm-Klinkenausgang
Netzgerät wird mitgeliefert
mit UHF-PLL-Technik

Technische Daten zur Empfangseinheit:

Trägerfrequenz - 790-814MHz
Audio-Frequenzbereich - 40-18000Hz
Klirrfaktor < 0,6%
Dynamik > 105dB
Audiosignal - 900mV/1k_ (Klinke), 150mV/150_ (XLR, Sym.)
Zul. Einsatztemperatur - 0-40 °C
Stromversorgung - 12V Gleichstrom /600mA
Abmessungen - 211x40x130mm
Gewicht - 1100g



Verschleißbare Gürteltasche, blau,

- Flexibler, verstellbarer Gurt
- Verschleißbare Tasche mit Klettverschluss
- Ideal zur Anwendung im Sportbereich



C+HC Computer + Headset Company GmbH -Die Headset Spezialisten-

Obenhauptstraße 13
22335 Hamburg
Tel: 040 - 500 580 - 20
Fax: 040 - 500 580 - 30

E-Mail: info@comhead.de
www.comhead.de