

Gigaset SL400

Perfektion in kompakter Form

- › Das flachste und kleinste Gigaset
- › Hochwertiger Echtmetall-Rahmen und Metall-Tastatur
- › Großes 1,8" TFT-Farb-Display mit modernster Menüführung
- › Integrierte Bluetooth®-Funktionalität und Mini-USB
- › Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCard)
- › Anruferanzeige mit Bild (Picture CLIP)



C+HC Computer + Headset Company GmbH
Die Headset Spezialisten

Borsteler Chaussee 49 | 22453 Hamburg | Tel.: (040) 500 580 20
www.comhead.de



Leistungsmerkmale

- o Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
 - Brillanter Klang durch separaten großvolumigen Lautsprecher
 - 4 Freisprech-Profile zur individuellen Anpassung wählbar
- o Headset-Anschluss via Bluetooth® oder Kabel 2,5 mm Klinenstecker (Adapter auf Mini-USB erhältlich im Gigaset-Kleinteileversand)
- o Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCard) PC-Synchronisation per Bluetooth® oder Mini-USB
- o Vibrationsalarm

TFT-Display

- o Großes 1,8" TFT Farbdisplay (QQVGA 128 x 160 Pixel, 64.000 Farben, 7 Zeilen)
- o Anzeige einer Analog-Uhr mit Datum (Liefereinstellung)
- o Digital-Uhr oder andere Screensaver einstellbar
- o Dia-Show mit persönlichen Bildern
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige / ECO Modus ein/aus
- o Anzeige neuer Nachrichten: Anrufbeantworter, verpasste Anrufe, SMS, Termine
- o Programmierbare Taste für schnellen Menüestieg
- o Gesprächszeit-Anzeige

Beleuchtete Metall-Tastatur

- o Tastatur in hochwertiger Metaldom-Technologie
- o Beleuchtung in 5 Stufen einstellbar
- o Beleuchtete „Hörer“-Taste blinkt bei Anruf (grün) und Nachrichtentaste (rot)
- o Tastenschutz: ein / aus über #-Taste
- o Klingelton: ein / aus über *-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash; Zeiten einstellbar)

ECO DECT

- o Strahlungsfrei im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
 - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
 - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Stromverbrauch durch energiesparende Schaltnetzteile

Adressbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 500 vCards (Name, Vorname, 3 Nummern, E-Mail, Geburtstag, VIP-Melodie und Foto für Picture CLIP)
- o Extra Großschrift für Adressbuch und Anrufliste
- o Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- o vCard – Austausch mit Handy per Bluetooth®
- o Kurzwahl für wichtige Nummern unter Taste: 2 – 9
- o Wahlwiederholung: automatisch und der letzten 20 Nummern
- o Wahlverfahren: MFV / IWV; Flash einstellbar
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen (T-Com, etc.)
- o Automatische Netzanbiertervorwahl (Pre-Selection)

Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- o 23 Klingelmelodien am Mobilteil einstellbar
- o Bilder und individuelle Melodien (bmp, mp3, etc.) downloadbar
- o Vibrationsalarm

- o „Ruhe vor anonymen Anrufern“
Anrufe ohne CLIP-Nummern werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung (ausgenommen VIP-Anrufe)
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anrufliste

- o Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichtentaste mit komfortablen Zugang zur Liste
- o Anrufliste für: alle Anrufe, abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge) mit Datum und Uhrzeit
- o Bei verpasstem Anruf, SMS-Benachrichtigung an externe Rufnummer möglich

PC-Anschluss

- o Per Bluetooth® (Serial Profile)
- o Per Mini-USB (Datenkabel nicht im Lieferumfang)
- o Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook
- o Download von Bildern für Picture CLIP, Screensaver, Dia-Show und Sounds für Klingelmelodien (bmp, mp3, etc.)
- o Speicher für Bilder / Melodien: ca. 3,5 MB (max. 214 Sounds und 243 Bilder)
- o Mit kostenloser Software Gigaset QuickSync für Betriebssysteme: Windows 7, Vista, XP und Mac

Weitere Funktionen

- o Organizer:
 - Kalender mit Monatsansicht
 - Terminplaner für 30 Termine
 - Geburtstag-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
 - Wecker mit Schlummer-Funktion
- o Baby-Alarm

Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexe und Programmtasten
- o Menüansicht einstellbar:
 - alle Funktionen = Experten-Modus
 - oder eingeschränkt = Standard-Modus

SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung am SMS-Service-Center
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für ca. 50 Kurz-SMS
- o Allgemein-Postfach und 3 PIN-geschützte Postfächer
- o Versenden von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern in das Adressbuch

Bei Betrieb mehrerer Mobilteile

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage/ Wiederanruf-Funktion
- o 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Interneteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Technische DatenKonfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Kompatibel mit Gigaset HC450 und Gigaset Repeater
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

Anschluss:

a/b (analog)

Einsatz:

Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards:

DECT, GAP

Mobilteil

- o Reichweite:
 - im Gebäude: bis zu 50 m
 - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby: bis zu 230 Std.
(bei aktivierter Display-beleuchtung ca. 95 Std.)
- o Sprechzeit: bis zu 14 Std.
- o Stromversorgung: Li-Ion 3,7 V / 750 mAh
- o Ladezeit: ~ 3 Std.
- o Abmessungen: 121 x 46 x 16 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 112 g

Basisstation

- o Stromversorgung: Schaltnetzteil 230 V
- o Abmessung: 117 x 115 x 47 mm (H x B x T)
- o Gewicht: ca. 224 g
- o Leistungsaufnahme:
 - im Bereitschaftszustand: ca. 1,1 W
 - im Gespräch: ca. 1,2 W
- o Basis geeignet für Wandmontage

Ladeschale

- o Stromversorgung: Schaltnetzteil 230 V
- o Abmessungen: 49 x 126 x 60 mm (H x B x T)
- o Gewicht: ca. 70 g

Lieferumfang

- o 1 Basis Gigaset SL400 mit Steckernetzgerät
- o 1 Mobilteil Gigaset SL400H
- o 1 Ladeschale (für Mobilteil) mit Steckernetzgerät
- o 1 Telefonkabel
- o 1 Akku-Pack
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe

- o Metall / Pianoschwarz