

Gigaset SL400

Perfektion in kompakter Form

- › Das flachste und kleinste Gigaset
- › Hochwertiger Echtmetall-Rahmen und Metall-Tastatur
- › 1,8" (4,6 cm) großes TFT-Farb-Display mit modernster Menüführung
- › Integrierte Bluetooth®-Funktionalität und Mini-USB
- › Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCard)
- › Anruferanzeige mit Bild (Picture CLIP)

C+HC Computer + Headset Company GmbH
-Die Headset Spezialisten-

Obenhauptstraße 13
22335 Hamburg

www.Comhead.de
Tel.: (040) 500 580 20



Leistungsmerkmale

- o Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
 - Brillanter Klang durch separaten großvolumigen Lautsprecher
 - 4 Freisprech-Profile zur individuellen Anpassung wählbar
- o Headset-Anschluss via Bluetooth® oder Kabel 2,5 mm Klinkebuchse (Adapter auf Mini-USB erhältlich im Gigaset-Kleinteileversand)
- o Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCard) PC-Synchronisation per Bluetooth® oder Mini-USB
- o Vibrationsalarm

TFT-Farb-Display

- o 1,8" (4,6 cm) großes, beleuchtetes TFT-Farb-Display 64.000 Farben, QQVGA, 128 x 160 Pixel, 7-zeilig
- o Anzeige einer Analog-Uhr mit Datum (Liefereinstellung)
- o Digital-Uhr oder andere Screensaver einstellbar
- o Dia-Show mit persönlichen Bildern
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige / ECO Modus ein/aus
- o Anzeige neuer Nachrichten: Anrufbeantworter, verpasste Anrufe, SMS, Termine
- o Programmierbare Taste für schnellen Menüeinstieg
- o Gesprächszeit-Anzeige

Beleuchtete Metall-Tastatur

- o Tastatur in hochwertiger Metaldom-Technologie
- o Beleuchtung in 5 Stufen einstellbar
- o Beleuchtete „Hörer“-Taste blinkt bei Anruf (grün) und Nachrichtentaste (rot)
- o Tastenschutz: ein / aus über #-Taste
- o Klingelton: ein / aus über *-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

ECO DECT

- o Strahlungsfrei* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen**
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
 - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
 - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schalteteile

Adressbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 500 vCards: Name, Vorname, 3 Nummern, E-Mail, Geburtstag, Melodie / Foto für Picture CLIP
- o Extra Großschrift für Adressbuch und Anrufliste
- o Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- o vCard – Austausch mit Handy per Bluetooth®
- o Kurzwahl für wichtige Nummern unter Taste: 2 – 9
- o Wahlwiederholung: automatisch und der letzten 20 Nummern
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen (Telekom, etc.)
- o Automatische Netzanbietervorwahl (Pre-Selection)

Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- o 23 Klingelmelodien am Mobilteil einstellbar
- o Bilder und individuelle Melodien (BMP, MP3, etc.) downloadbar
- o Vibrationsalarm

- o „Ruhe vor anonymen Anrufern“:
Anrufe ohne CLIP-Nummern werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung (ausgenommen VIP-Anrufe)
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anrufliste

- o Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichtentaste mit komfortablen Zugang zur Liste
- o Anrufliste für: alle Anrufe, abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge) mit Datum und Uhrzeit
- o Bei verpasstem Anruf, SMS-Benachrichtigung an externe Rufnummer möglich

PC-Anschluss

- o Per Bluetooth® (Serial Profile)
- o Per Mini-USB (Datenkabel nicht im Lieferumfang)
- o Adressbuch-Abgleich mit Microsoft Outlook
- o Download von Bildern für Picture CLIP, Screensaver, Dia-Show und Sounds für Klingelmelodien (BMP, MP3, etc.)
- o Speicher für Bilder / Melodien: ca. 3,5 MB (max. 214 Sounds und 243 Bilder)
- o Mit kostenloser Software Gigaset QuickSync für Betriebssysteme: Windows 7, Vista, XP und Mac

Weitere Funktionen

- o Organizer:
 - Kalender mit Monatsansicht
 - Terminplaner für 30 Termine
 - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
 - Wecker mit Schlummer-Funktion
- o Baby-Alarm

Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Programmtasten
- o Menüansicht einstellbar:
 - alle Funktionen = Experten-Modus
 - oder eingeschränkt = Standard-Modus

SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung am SMS-Service-Center
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für ca. 50 Kurz-SMS
- o Allgemein-Postfach und 3 PIN-geschützte Postfächer
- o Versenden von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern in das Adressbuch

Bei Betrieb mehrerer Mobilteile

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Technische Daten

Konfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung
- o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

Anschluss

a/b (analog)

Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards

DECT, GAP

Mobilteil

- o Reichweite:
 - im Gebäude: bis zu 50 m
 - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 230 Std.
(bei aktivierter Display-
beleuchtung ca. 95 Std.)
- o Sprechzeit: bis zu 14 Std.
- o Stromversorgung: Li-Ion 3,7 V / 750 mAh
- o Ladezeit: ~ 3 Std.
- o Abmessungen: 121 x 46 x 16 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 112 g

Basisstation

- o Stromversorgung: Schaltnetzteil 230 V
- o Abmessung: 117 x 115 x 47 mm (H x B x T)
- o Gewicht: ca. 224 g
- o Leistungsaufnahme:
 - im Bereitschafts-
zustand: ca. 1,1 W
 - im Gespräch: ca. 1,2 W
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

Ladeschale

- o Stromversorgung: Schaltnetzteil 230 V
- o Abmessungen: 49 x 126 x 60 mm (H x B x T)
- o Gewicht: ca. 70 g

Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset SL400 mit Steckernetzgerät
- o 1 Mobilteil Gigaset SL400H
- o 1 Ladeschale (für Mobilteil) mit Steckernetzgerät
- o 1 Telefonkabel
- o 1 Akku-Pack
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe

- o Metall / Pianoschwarz

C+HC Computer + Headset Company GmbH
-Die Headset Spezialisten-

Obenhauptstraße 13
22335 Hamburg

www.Comhead.de
Tel.: (040) 500 580 20



* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

** Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen