# **Gigaset SL400A**

### Perfektion in kompakter Form - mit Anrufbeantworter

- > Das flachste und kleinste Gigaset
- > Hochwertiger Echtmetall-Rahmen und Metall-Tastatur
- > Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 45 Minuten Aufnahmezeit
- > 1,8" (4,6 cm) großes TFT-Farb-Display mit modernster Menüführung
- > Integrierte Bluetooth®-Funktionalität und Mini-USB
- > Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCard)
- > Anruferanzeige mit Bild (Picture CLIP)

C+HC Computer + Headset Company GmbH -Die Headset Spezialisten-

Obenhauptstraße 13 22335 Hamburg

www.Comhead.de Tel.: (040) 500 580 20



# Leistungsmerkmale

- o Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
  - Brillanter Klang durch separaten großvolumigen Lautsprecher
  - 4 Freisprech-Profile zur individuellen Anpassung
- o Headset-Anschluss via Bluetooth® oder Kabel 2,5 mm Klinkenbuchse (Adapter auf Mini-USB erhältlich im Gigaset-Kleinteileversand)
- Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCard) PC-Synchronisation per Bluetooth® oder Mini-USB
- Vibrationsalarm

### **TFT-Farb-Display**

- o 1,8" (4,6 cm) großes, beleuchtetes TFT-Farb-Display 64.000 Farben, QQVGA, 128 x 160 Pixel, 7-zeilig
- Anzeige einer Analog-Uhr mit Datum (Liefereinstellung)
- o Digital-Uhr oder andere Screensaver einstellbar
- o Dia-Show mit persönlichen Bildern
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige / ECO Modus ein/aus
- Anzeige neuer Nachrichten: Anrufbeantworter, verpasste Anrufe, SMS, Termine
- Programmierbare Taste für schnellen Menüeinstieg
- Gesprächzeit-Anzeige

# Beleuchtete Metall-Tastatur

- o Tastatur in hochwertiger Metaldom-Technologie
- Beleuchtung in 5 Stufen einstellbar
- Beleuchtete "Hörer"-Taste blinkt bei Anruf (grün) und Nachrichtentaste (rot)
- Tastenschutz: ein / aus über #-Taste
- Klingelton: ein / aus über \*-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)





















- o Strahlungsfrei\* im Standby-Betrieb bei aktiviertem ECO Modus Plus, auch bei mehreren Mobilteilen\*\*
- Strahlungsarm beim Telefonieren
  - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
  - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch durch moderne Schaltnetzteile

# Adressbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 500 vCards: Name, Vorname, 3 Nummern, E-Mail, Geburtstag, Melodie / Foto für Picture CLIP
- o Extra Großschrift für Adressbuch und Anrufliste
- o Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- vCard Austausch mit Handy per Bluetooth®
- Kurzwahl für wichtige Nummern unter Taste: 2 9
- Wahlwiederholung: automatisch und der letzten
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWV)
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen (Telekom, etc.)
- Automatische Netzanbietervorwahl (Pre-Selection)

# Anruferanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- 23 Klingelmelodien am Mobilteil einstellbar
- Bilder und individuelle Melodien (BMP, MP3, etc.) downloadbar
- Vibrationsalarm

- "Ruhe vor anonymen Anrufern":
   Anrufe ohne CLIP-Nummern werden nur optisch angezeigt
- o Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung (ausgenommen VIP-Anrufe)
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

#### **Anrufliste**

- o Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichtentaste mit komfortablen Zugang zur Liste
- Anrufliste für: alle Anrufe, abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge) mit Datum und Uhrzeit
- o Bei verpasstem Anruf, SMS-Benachrichtigung an externe Rufnummer möglich

#### **PC-Anschluss**

- o Per Bluetooth® (Serial Profile)
- o Per Mini-USB (Datenkabel nicht im Lieferumfang)
- o Adressbuch-Abgleich mit Microsoft Outlook
- o Download von Bildern für Picture CLIP, Screensaver, Dia-Show und Sounds für Klingelmelodien (BMP, MP3, etc.)
- o Speicher für Bilder / Melodien: ca. 3,5 MB (max. 214 Sounds und 243 Bilder)
- o Mit kostenloser Software Gigaset QuickSync für Betriebssysteme: Windows 7, Vista, XP und Mac

#### Weitere Funktionen

- o Organizer:
  - Kalender mit Monatsansicht
  - Terminplaner für 30 Termine
  - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
  - Wecker mit Schlummer-Funktion
- o Baby-Alarm

#### Menü

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Programmtasten
- o Menüansicht einstellbar:
  - alle Funktionen = Experten-Modus
  - oder eingeschränkt = Standard-Modus

# **SMS-Funktion**

- o Automatische Registrierung am SMS-Service-Center
- o Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für ca. 50 Kurz-SMS
- o Allgemein-Postfach und 3 PIN-geschützte Postfächer
- o Versenden von E-Mails über SMS
- o Kopieren von Telefonnummern in das Adressbuch

#### Bei Betrieb mehrerer Mobilteile

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o 3er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

#### Integrierter Anrufbeantworter

- o Für bis zu 45 Minuten Aufnahmezeit
- o Aufzeichnungs- und Hinweisfunktion mit individuellem Ansage- und Hinweistext (je 170 Sekunden)
- Standard-Ansage voreingestellt (Plug & Play)
- Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungsund Hinweisfunktion (einstellbar)
- o Ansage von Datum / Uhrzeit je Nachricht
- o Einfache Bedienung über Mobilteil
- "Skip-Funktion" zurückspringen zum Anfang der Nachricht
- o Akustische Bedienerführung in deutsch oder englisch einstellbar
- o Aufzeichnungsqualität einstellbar: ca. 45 Minuten bei Standard-Qualität, ca.15 Minuten bei hoher Qualität
- Aufzeichnungslänge einstellbar:
   1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Benachrichtigung bei neuen Nachrichten über SMS an externe Rufnummer möglich (CLIP, Datum / Uhrzeit)
- o Mithören eingehender Nachrichten am Mobilteil und Gesprächsannahme
- o Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Aufzeichnungen sind unbegrenzt gegen Stromausfall geschützt

C+HC Computer + Headset Company GmbH
-Die Headset Spezialisten-

Obenhauptstraße 13 22335 Hamburg

www.Comhead.de Tel.: (040) 500 580 20



# **Technische Daten**

# **Konfiguration**

- o Anschluss von 1 Externleitung o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

Anschluss a/b (analog)

<u>Einsatz</u> Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards DECT, GAP

# **Mobilteil**

o Reichweite:

- im Gebäude: bis zu 50 m
- im Freien: bis zu 300 m
o Standby-Zeit: bis zu 230 Std.

(bei aktivierter Displaybeleuchtung ca. 95 Std.)

o Sprechzeit: bis zu 14 Std.

o Stromversorgung: Li-lon 3,7 V / 750 mhA

o Ladezeit: ~ 3 Std.

o Abmessungen: 121 x 46 x 16 mm (L x B x T)

o Gewicht: ca. 112 g

#### **Basisstation**

o Stromversorgung: Schaltnetzteil 230 V

o Abmessung: 117 x 115 x 47 mm (H x B x T)

o Gewicht: ca. 224 g

Leistungsaufnahme:im Bereitschafts-

zustand: ca. 1,1 W - im Gespräch: ca. 1,2 W

o Basisstation geeignet für Wandmontage

# **Ladeschale**

o Stromversorgung: 230 V Schaltnetzteil

o Abmessungen: 49 x 126 x 60 mm (H x B x T)

o Gewicht: ca. 70 g

# Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset SL400A mit Steckernetzgerät
- o 1 Mobilteil Gigaset SL400H
- o 1 Ladeschale (für Mobilteil) mit Steckernetzgerät
- o 1 Telefonkabelo 1 Akku-Packo 1 Akku-Deckel
- o 1 Gürtelclip
- o 1 Bedienungsanleitung

#### Gerätefarbe

o Metall / Pianoschwarz

<sup>\*</sup> Abschaltung der DECT-Sendeleistung

<sup>\*\*</sup> Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen